



BRUKSANVISNING

Modell AOT-4113



TYPE 2 TIL SCHUKO 16A

AOT-4113 Denne enheten er laget for å bruke elektriske apparater (elsykler, høytrykkspyler, osv.) med vanlige Schuko (Type F) 16A støpsler fra ladestasjoner for elbiler med Type 2 (IEC 62196) uttak. Den sender signaler til ladestasjonen som muliggjør lading fra Schuko-uttaket på kontakten.

Slik bruker du adapteret

1. Plugg adapteret Type 2 til hjemmeladeren/ladestasjon.
2. Trykk ned knapp (1) (se bilde over) => laderen får meldingen "bil tilkoblet" og låser adapteret (hvis laderen har denne funksjonen).
3. Trykk ned knapp (2) (se bilde over) => adapteret vil nå gi strøm når knapp (2) er trykket ned.
4. Da aktiverer ladestasjonen sine reléer/kontaktorer, og du får spenning/strøm på Schuko-uttaket på kontakten. Du kan nå koble til utstyret ditt.

Når du vil stoppe ladingen, bruk motsatt prosedyre; slå først av den andre bryteren (2) og deretter den første (1). Dette vil koble fra strømmen til kontakten, låse opp kontakten fra ladestasjonens uttak og la deg trekke ut kontakten.

Noen ladestasjoner krever ikke at denne prosedyren følges, de starter ladingen når du plugger inn kontakten med begge bryterne i "PÅ"-posisjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER (engelsk)

Maximum continuous current	16 A
Ingress protection (IP) rating	44 [moisture proof]
Operating Ambient Air Temperature Range	from -30°C to +50°C
Power Max:	3.5KW
Voltage	110V`250V
Material	High temperature resistant PC
Color	Black/ red/ Yellow / Green
Dimensions [Φmax/Length]	70 mm / 115 mm
Weight	260 g
CE Verification No.:	GTS2023040364E01

GARANTI

Digitus Nordic AS garanterer til den opprinnelige forbrukerkjøperen at de vil erstatte ethvert produkt som viser seg å være defekt, i følgende perioder: To (2) år fra kjøpsdatoen på alle komponenter.

For å være kvalifisert for reparasjon eller erstatning under denne garantien, må det aktuelle produktet sendes tilbake til kjøpsstedet innen garantiperioden, og den opprinnelige forbrukerkjøperen må oppfylle følgende betingelser:

- Produktet må ikke ha blitt modifisert eller endret på noen måte av en uautorisert kilde.
- Produktet må ha blitt brukt i samsvar med brukerhåndboken.

Denne begrensede garantien dekker ikke: Skade på grunn av feil bruk; Utilsiktet eller forsettlig skade; Misbruk, korrosjon eller forsømmelse; Produkt skadet av alvorlige naturlige forhold, som kraftig haglvær, lynnedslag, tornadoer, flom, is eller andre naturlige hendelser; Skade på grunn av feil emballasje ved returforsendelse.

Eventuelle arbeidskostnader for feilsøking, fjerning eller utskifting av produktet dekkes ikke av denne garantien og vil ikke bli dekket av Digitus Nordic AS